


HDMI切換AHD訊號轉換器

AHD-ER03HR



產品特性:

- * 自動檢測 HDMI EDID 資訊
- * 支援所有類型 AHD 解析度 720P 或 1080P 輸出
- * 支援所有的 HDMI 視頻輸入
800x600,1024x768
1280x720,1280x1024
1440x900
1920x1080i
1920x1080p 60/59.94/50/30/25Hz
- * AHD訊號輸出支援 720P 和 1080P 30/25Hz
- * 內建一組頻道 HDMI 循環輸出

設備規範	AHD-ER03HR
產品名稱	HDMI to AHD 訊號轉換器
介面	1 組 HDMI 端子
輸入訊號格式	HDMI 類型
輸出訊號格式	1080P & 720P AHD 所有格式
傳輸距離	1080P 約 500 公尺
循環輸出訊號類型	HDMI 訊號輸出
HDMI 循環輸出端子	1 組 HDMI 訊號端子
HDMI 輸出訊號格式	800x600,1024x768 1280x720,1280x1024,1440x900 1920x1080i, 1920x1080p 60/59.94/50/30/25Hz
電源輸入	DC12V 1A
消耗功率	5W
工作溫度	-10°C~60°C
儲存溫度	-20°C~80°C
工作濕度	20~90%RH(無凝結狀態)
外觀尺寸	145*90*35mm
重量	260g



IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器